

Адаптеры питания внешние AC-DC

Серия SYS1223

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 3.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час
Время задержки: 10 мс
Безопасность: CUL, TUV-PS/GS, CE, CB, PSE
Вес: 410 г
Размеры: 138.5(L)x61.0(W)x32.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1223-7512	75	12	6,25	-
SYS1223-7515	75	15	5,00	-
SYS1223-7519	75	19	3,94	-
SYS1223-7522	75	22	3,41	-
SYS1223-7524	75	24	3,15	-
SYS1223-8012	80	12	6,60	-
SYS1223-8515	85	15	5,60	-
SYS1223-8517	85	17	5,00	-
SYS1223-9019	90	19	4,70	-
SYS1223-9020	90	20	4,50	-
SYS1223-9024	90	24	3,75	-

Серия SYS1308

Входное напряжение: 90...264 VDC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 1.0A RMS макс.
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час
Время задержки: 10 мс
Безопасность: TUV/GS(ITE/AV), CE
Вес: 140 г
Размеры: 75.0(L)x34.0(W)x43.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1308-0303-W2E	3	3	1	-
SYS1308-0312-W2E	3	12	0,25	-
SYS1308-0315-W2E	3	15	0,2	-
SYS1308-0503-W2E	5	3	1,67	-
SYS1308-0505-W2E	5	5	1	-
SYS1308-0508-W2E	5	7,5	0,67	-
SYS1308-0509-W2E	5	9	0,6	-
SYS1308-0605-W2E	6	5	1,2	-
SYS1308-0606-W2E	6	6	1	-
SYS1308-0608-W2E	6	7,5	0,8	-
SYS1308-0609-W2E	6	9	0,67	-
SYS1308-0612-W2E	6	12	0,5	-
SYS1308-0615-W2E	6	15	0,4	-
SYS1308-0805-W2E	8	5	1,6	-
SYS1308-0806-W2E	8	6	1,33	-
SYS1308-0808-W2E	8	7,5	1,07	-
SYS1308-0815-W2E	8	15	0,5	-
SYS1308-0903-W2E	9	3	3	-
SYS1308-0906-W2E	9	6	1,5	-
SYS1308-0908-W2E	9	7,5	1,2	-
SYS1308-0909-W2E	9	9	1	-
SYS1308-0918-W2E	9	18	0,5	-
SYS1308-1005-W2E	10	5	2	-
SYS1308-1012-W2E	10	12	0,8	-
SYS1308-1015-W2E	10	15	0,67	-
SYS1308-1206-W2E	12	6	2	-
SYS1308-1209-W2E	12	9	1,33	-
SYS1308-1212-W2E	12	12	1	-
SYS1308-1224-W2E	12	24	0,5	-
SYS1308-1305-W2E	13	5	2,6	-
SYS1308-1505-W2E	15	5	3	-
SYS1308-1506-W2E	15	6	2,6	-
SYS1308-1508-W2E	15	7,5	2	-
SYS1308-1509-W2E	15	9	1,7	-
SYS1308-1512-W2E	15	12	1,25	-
SYS1308-1515-W2E	15	15	1	-
SYS1308-1518-W2E	15	18	0,85	-
SYS1308-1808-W2E	18	7,5	2,4	-
SYS1308-1809-W2E	18	9	2	-
SYS1308-1812-W2E	18	12	1,5	-
SYS1308-1815-W2E	18	15	1,2	-
SYS1308-1818-W2E	18	18	1	-
SYS1308-1824-W2E	18	24	0,75	-
SYS1308-2412-W2E	24	12	2	-
SYS1308-2415-W2E	24	15	1,6	-
SYS1308-2418-W2E	24	18	1,33	-
SYS1308-2424-W2E	24	24	1	-

Серия SYS1196-W2E

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.3A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час
Время задержки: 10 мс
Безопасность: TUV/GS, CE, CB
Вес: 76 г
Размеры: 55.0(L)x28.0(W)x42.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1196-0204-W2E	2	4	0,5	-
SYS1196-0204-1-W2E	2	4,2	0,48	-
SYS1196-0204-2-W2E	2	4,5	0,45	-
SYS1196-0205-1-W2E	2	4,9	0,41	-
SYS1196-0205-W2E	2	5	0,4	-
SYS1196-0212-W2E	2	12	0,17	-
SYS1196-0304-W2E	3	4	0,75	-
SYS1196-0304-1-W2E	3	4,2	0,72	-
SYS1196-0304-2-W2E	3	4,5	0,67	-
SYS1196-0305-1-W2E	3	4,9	0,62	-
SYS1196-0305-W2E	3	5	0,6	EK-Mark
SYS1196-0312-W2E	3	12	0,25	-
SYS1196-0404-W2E	4	4	1	-
SYS1196-0404-1-W2E	4	4,2	0,96	-
SYS1196-0404-2-W2E	4	4,5	0,89	-
SYS1196-0405-1-W2E	4	4,9	0,82	-
SYS1196-0405-W2E	4	5	0,8	-
SYS1196-0412-W2E	4	12	0,34	-
SYS1196-0504-W2E	5	4	1,2	-
SYS1196-0504-1-W2E	5	4,2	1,2	-
SYS1196-0504-2-W2E	5	4,5	1,2	-
SYS1196-0505-1-W2E	5	4,9	1	-
SYS1196-0505-W2E	5	5	1	EK-Mark
SYS1196-0512-W2E	5	12	0,42	-
SYS1196-0605-1-W2E	6	4,9	1,2	-
SYS1196-0605-W2E	6	5	1,2	EK-Mark
SYS1196-0612-W2E	6	12	0,5	-

Серия SYS1131

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 2.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CB, CE, PSE, CCC
Вес: 504 г
Размеры: 141.5(L)x76.0(W)x43.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1131-6012	60	12	5	-
SYS1131-7212	72	12	6	BSMI
SYS1131-7219	72	19	3,8	-
SYS1131-7224	72	24	3	BSMI
SYS1131-7215	72	15	4,8	-
SYS1131-7216	72	16	4,5	-

Серия SYS1250

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 3.0A RMS макс.
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час
Время задержки: 10 мс
Безопасность: CUL, TUV-PS/GS, CE, CB
Вес: 525 г
Размеры: 168.3(L)x60.0(W)x38.1(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1250-A212	120W	5V	8A	-
SYS1250-A220	120W	20V	6A	-
SYS1250-A319	130W	19V	7A	-
SYS1250-A324	130W	24V	5,4A	-



Адаптеры питания внешние AC-DC

Серия SYS1089-T3

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.5A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CB, PSE, N, D, S, CCC, BSMI
Вес: 180 г
Размеры: 86.5(L)x47.0(W)x32.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1089-0505-T3	5	5	1	
SYS1089-0509-T3	5	9	0.6	
SYS1089-0606-T3	6	6	1	
SYS1089-0612-T3	6	12	0.5	
SYS1089-0815-T3	8	15	0.5	
SYS1089-0906-T3	9	6	1.5	
SYS1089-0909-T3	9	9	1	
SYS1089-0918-T3	9	18	0.5	
SYS1089-1005-T3	10	5	2	
SYS1089-1206-T3	12	6	2	
SYS1089-1209-T3	12	9	1.33	
SYS1089-1212-T3	12	12	1	
SYS1089-1305-T3	13	5	2.6	with DFT
SYS1089-1506-T3	15	6	2.5	
SYS1089-1509-T3	15	9	1.7	with EK-Mark
SYS1089-1512-T3	15	12	1.25	
SYS1089-1515-T3	15	15	1	
SYS1089-1518-T3	15	18	0.85	
SYS1089-1815-T3	18	15	1.2	
SYS1089-1818-T3	18	18	1	

Серия SYS1306

Входное напряжение: 100...240 VAC
Частота входного напряжения: 50...60 Гц
Безопасность: CB, TUV/GS, cUL, CCC, PSE/JQA, S-Mark/JQA, BSMI, SAAA/DOIR, CE, C-Tick
Вес: 60 г
Размеры: 49.3(L)x32.6(W)x21.2(H) мм
Для питания MP3/MP4 устройств



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1306-0103-W2E	1	3.3	0.3	-
SYS1306-0104-W2E	1	4.2	0.24	-
SYS1306-0105-W2E	1	5	0.2	-
SYS1306-0203-W2E	1.65	3.3	0.5	-
SYS1306-0204-1-W2E	1.8	3.6	0.5	-
SYS1306-0204-W2E	2.1	4.2	0.5	-
SYS1306-0205-W2E	2	5	0.4	-
SYS1306-0305-W2E	2.5	5	0.5	-

Серия SYS1148-T3

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.5A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV, CB, CE, PSE, Nemko, CCC
Вес: 110 г
Размеры: 103.0(L)x52.5(W)x34.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1148-1224-T3	12	24	0.5	
SYS1148-2005-T3	20	5	4	BSMI
SYS1148-2309-T3	23	9	2.56	
SYS1148-2412-T3	24	12	2	BSMI
SYS1148-2424-T3	24	24	1	
SYS1148-2506-T3	25	6	4.17	
SYS1148-2709-T3	27	9	3	
SYS1148-3012-T3	30	12	2.5	BSMI
SYS1148-3015-T3	30	15	2	
SYS1148-3016-T3	30	16	1.88	BSMI
SYS1148-3018-T3	30	18	1.67	BSMI
SYS1148-3019-T3	30	19	1.58	BSMI
SYS1148-3020-T3	30	20	1.5	BSMI
SYS1148-3024-T3	30	24	1.25	

Серия SYS1102

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 1.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CB, CE, PSE
Вес: 150 г
Размеры: 103.0(L)x50.0(W)x32.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1102-1603	16	3	5.34	
SYS1102-2005	20	5	4	DFT, BSMI
SYS1102-2412	24	12	2	BSMI
SYS1102-2506	25	6	4.2	BSMI
SYS1102-2709	27	9	3	
SYS1102-3012	30	12	2.5	BSMI
SYS1102-3015	30	15	2	
SYS1102-3016	30	16	1.9	
SYS1102-3018	30	18	1.7	
SYS1102-3019	30	19	1.6	
SYS1102-3020	30	20	1.5	
SYS1102-3024	30	24	1.25	
SYS1102-3516	35	16	2.2	

Серия SYS1097

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 1.6A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CCC, CB, CE, PSE
Вес: 280 г
Размеры: 118.0(L)x60.0(W)x33.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1097-2015	20	15	1.33	
SYS1097-2709	27	9	3	
SYS1097-3012	30	12	2.5	BSMI
SYS1097-3013	30	13	2.31	
SYS1097-3014	30	14	2.14	
SYS1097-3015	30	15	2	
SYS1097-3016	30	16	1.88	
SYS1097-3018	30	18	1.67	
SYS1097-3019	30	19	1.58	
SYS1097-3020	30	20	1.5	
SYS1097-3022	30	22	1.36	
SYS1097-3024	36	24	1.25	
SYS1097-3609	36	9	4	
SYS1097-3612	40	12	3	BSMI
*SYS1097-4012	40	12	3.33	BSMI, EK-mark
SYS1097-4013	40	13	3.1	
SYS1097-4014	40	14	2.86	
SYS1097-4015	40	15	2.67	
SYS1097-4016	40	16	2.5	
SYS1097-4018	40	18	2.22	
SYS1097-4019	40	19	2.11	
SYS1097-4020	40	20	2	
SYS1097-4024	40	24	1.82	
SYS1097-4512	45	12	1.67	BSMI
SYS1097-4513	45	13	3.75	
SYS1097-4514	45	14	3.46	
SYS1097-4515	45	15	3.21	
SYS1097-4516	45	16	3	
SYS1097-4518	45	18	2.81	
SYS1097-4519	45	19	2.37	
SYS1097-4520	45	20	2.25	
SYS1097-4522	45	22	2.05	
SYS1097-4524	48	24	1.88	
SYS1097-4812	48	12	4	BSMI
SYS1097-4816	50	16	3	
*SYS1097-5012	50	12	4.17	BSMI, EK-mark
SYS1097-5013	50	13	3.85	
SYS1097-5014	50	14	3.57	
SYS1097-5015	50	15	3.33	
SYS1097-5016	50	16	3.13	
SYS1097-5018	50	18	2.78	
SYS1097-5019	50	19	2.63	
SYS1097-5020	50	20	2.5	
SYS1097-5022	50	22	2.27	
SYS1097-5024	50	24	2.1	

Адаптеры питания внешние AC-DC

Серия SYS1089-W2E

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.5A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: GS/TUV, BSMI, N, D, S, CE, CB
Вес: 130 г
Размеры: 74.0(L)x49.0(W)x40.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1089-0505-W2E	5	5	1	
SYS1089-0509-W2E	5	9	0,55	
SYS1089-0606-W2E	6	6	1	
SYS1089-0612-W2E	6	12	0,5	
SYS1089-0815-W2E	8	15	0,5	
SYS1089-0906-W2E	9	6	1,5	
SYS1089-0909-W2E	9	9	1	
SYS1089-0918-W2E	9	18	0,5	
SYS1089-1005-W2E	10	5	2	
SYS1089-1206-W2E	12	6	2	
SYS1089-1209-W2E	12	9	1,33	
SYS1089-1212-W2E	12	12	1	
SYS1089-1305-W2E	13	5	2,6	
SYS1089-1506-W2E	15	6	2,5	
SYS1089-1509-W2E	15	9	1,7	
SYS1089-1512-W2E	15	12	1,25	
SYS1089-1515-W2E	15	15	1	
SYS1089-1518-W2E	15	18	0,85	
SYS1089-1815-W2E	18	15	1,2	
SYS1089-1818-W2E	18	18	1	

Серия SYS2011

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 1.2A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CB, CE, PSE, BSMI
Вес: 255 г
Размеры: 99.0(L)x64.0(W)x33.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS2011-3012	30	12	2,5	
SYS2011-3013	30	13	2,31	
SYS2011-3018	30	18	1,67	BSMI
SYS2011-4012	40	12	3,34	
SYS2011-4018	40	18	2,23	BSMI
SYS2011-4020	40	20	2	BSMI
SYS2011-4212	42	12	3,34	
SYS2011-4508	45	8	5,63	
SYS2011-4512	45	12	3,75	
SYS2011-4513	45	13	3,47	
SYS2011-4514	45	14	3,22	BSMI
SYS2011-4515	45	15	3	BSMI
SYS2011-4516	45	16	2,82	BSMI
SYS2011-4518	45	18	2,5	BSMI
SYS2011-4519	45	19	2,37	BSMI
SYS2011-4520	45	20	2,25	BSMI
SYS2011-4524	45	24	1,88	
SYS2011-5012	50	12	4,17	
SYS2011-5015	50	15	3,33	BSMI
SYS2011-5018	50	18	2,85	
SYS2011-5019	50	19	2,63	BSMI
SYS2011-5020	50	20	2,5	BSMI
SYS2011-5024	50	24	2,08	
SYS2011-6012	60	12	5	
SYS2011-6015	60	15	4	
SYS2011-6016	60	16	3,75	
SYS2011-6019	60	19	3,15	BSMI
SYS2011-6020	60	20	3	BSMI
SYS2011-6022	60	22	2,67	

Серия SYS1183

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 2.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV-PS/GS, CE, CB, PSE
Вес: 330 г
Размеры: 115.5(L)x49.3(W)x30.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1183-3012	30	12	2,5	
SYS1183-3013	30	13	2,31	
SYS1183-3018	30	18	1,67	
SYS1183-4005	40	5	8,0	
SYS1183-4012	40	12	3,34	
SYS1183-4018	40	18	2,23	
SYS1183-4020	40	20	2	
SYS1183-4212	42	12	3,34	
SYS1183-4508	45	8	5,63	
SYS1183-4512	45	12	3,75	
SYS1183-4513	45	13	3,47	
SYS1183-4514	45	14	3,22	
SYS1183-4515	45	15	3	
SYS1183-4516	45	16	2,82	
SYS1183-4518	45	18	2,5	
SYS1183-4519	45	19	2,37	
SYS1183-4520	45	20	2,25	
SYS1183-4524	45	24	1,88	
SYS1183-5012	50	12	4,17	
SYS1183-5015	50	15	3,33	
SYS1183-5018	50	18	2,85	
SYS1183-5019	50	19	2,63	
SYS1183-5020	50	20	2,5	
SYS1183-5024	50	24	2,08	
SYS1183-6012	60	12	5	
SYS1183-6015	60	15	4	
SYS1183-6016	60	16	3,75	
SYS1183-6019	60	19	3,15	
SYS1183-6020	60	20	3	
SYS1183-6022	60	22	2,67	
SYS1183-6507	65	7,5	8,6	
SYS1183-6512	65	12	5,40	
SYS1183-6518	65	18	3,60	
SYS1183-6524	65	24	2,70	
SYS1183-6548	65	48	1,3	

Серия SYS1148-T2

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.5A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV, CB, CE, PSE, Nemko, CCC
Вес: 110 г
Размеры: 103.0(L)x52.5(W)x34.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1148-1224-T2	12	24	0,5	
SYS1148-2005-T2	20	5	4	BSMI
SYS1148-2309-T2	23	9	2,56	
SYS1148-2412-T2	24	12	2	BSMI
SYS1148-2424-T2	24	24	1	
SYS1148-2506-T2	25	6	4,17	
SYS1148-2709-T2	27	9	3	
SYS1148-3012-T2	30	12	2,5	
SYS1148-3015-T2	30	15	2	
SYS1148-3016-T2	30	16	1,88	BSMI
SYS1148-3018-T2	30	18	1,67	BSMI
SYS1148-3019-T2	30	19	1,58	BSMI
SYS1148-3020-T2	30	20	1,5	
SYS1148-3024-T2	30	24	1,25	



Адаптеры питания внешние AC-DC

Серия SYS1193-W2E

Входное напряжение: 90...264 VDC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 0.5A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 А
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10мс
 Безопасность: TUV-PS/GS, CE, CB
 Вес: 90 г
 Размеры: 55.0(L)x28.0(W)x42.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1193-0303-W2E	3	3,3	1,00	-
SYS1193-0503-W2E	5	3,3	1,50	-
SYS1193-0703-W2E	7	3,3	2,00	-
SYS1193-0505-W2E	5	5	1	-
SYS1193-0805-W2E	7,5	5	1,5	-
SYS1193-1005-W2E	10	5	2	-
SYS1193-0606-W2E	6	6	1	-
SYS1193-0806-W2E	7,5	6	1,25	-
SYS1193-0906-W2E	9	6	1,5	-
SYS1193-0407-W2E	4	7,5	0,5	-
SYS1193-0607-W2E	6	7,5	0,75	-
SYS1193-0807-W2E	7,5	7,5	1	-
SYS1193-0907-W2E	9	7,5	1,25	-
SYS1193-1107-W2E	11	7,5	1,5	-
SYS1193-0509-W2E	5	9	0,6	-
SYS1193-0709-W2E	7	9	0,75	-
SYS1193-0909-W2E	9	9	1	-
SYS1193-0612-W2E	6	12	0,5	-
SYS1193-0912-W2E	9	12	0,75	-
SYS1193-1212-W2E	12	12	1	-

Серия SYS1298-W2E

Входное напряжение: 90...264 VAC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 0.5A RMS
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 А
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10 мс
 Безопасность: GS/TUV, CB, CE, BSMI
 Вес: 158 г
 Размеры: 75.0(L)x34.0(W)x43.0(H) мм



Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1298-0312-W2E	3	12	0,25	-
SYS1298-0315-W2E	3	15	0,2	-
SYS1298-0303-W2E	3,3	3,3	1	-
SYS1298-0503-W2E	5	3	1,67	-
SYS1298-0505-W2E	5	5	1	-
SYS1298-0509-W2E	5	9	0,6	-
SYS1298-0605-W2E	6	5	1,2	-
SYS1298-0606-W2E	6	6	1	-
SYS1298-0609-W2E	6	9	0,67	-
SYS1298-0610-W2E	6	10	0,6	-
SYS1298-0612-W2E	6	12	0,5	-
SYS1298-0615-W2E	6	15	0,4	-
SYS1298-0805-W2E	8	5	1,6	-
SYS1298-0806-W2E	8	6	1,33	-
SYS1298-0808-W2E	8	8	1	-
SYS1298-0815-W2E	8	15	0,5	-
SYS1298-0903-W2E	9	3	2,6	-
SYS1298-0906-W2E	9	6	1,5	-
SYS1298-0909-W2E	9	9	1	-
SYS1298-0918-W2E	9	18	0,5	-
SYS1298-1005-W2E	10	5	2	EK-Mark
SYS1298-1010-W2E	10	10	1	-
SYS1298-1012-W2E	10	12	0,8	-
SYS1298-1015-W2E	10	15	0,67	-
SYS1298-1206-W2E	12	6	2	-
SYS1298-1209-W2E	12	9	1,33	-
SYS1298-1212-W2E	12	12	1	-
SYS1298-1305-W2E	13	5	2,6	EK-Mark
SYS1298-1505-W2E	15	5	3	BEAB
SYS1298-1506-W2E	15	6	2,5	-
SYS1298-1509-W2E	15	9	1,7	-
SYS1298-1512-W2E	15	12	1,25	-
SYS1298-1515-W2E	15	15	1	-
SYS1298-1518-W2E	15	18	0,85	-
SYS1298-1812-W2E	18	12	1,5	EK-Mark
SYS1298-1815-W2E	18	15	1,2	-
SYS1298-1818-W2E	18	18	1	-
SYS1298-1824-W2E	18	24	0,75	-

Серия SYS1260-T2

Входное напряжение: 90...264 VAC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 0.5A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 А
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10мс
 Безопасность: CUL,TUV-PS/GS,CE,CB,CCC
 Вес: 125 г
 Размеры: 48.0(L)x75.0(W)x32.4(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1260-0505-T2	5	5	1	-
SYS1260-0509-T2	5	9	0,6	-
SYS1260-0606-T2	6	6	1	-
SYS1260-0612-T2	6	12	0,5	-
SYS1260-0815-T2	8	15	0,5	-
SYS1260-0903-T2	9	3,3	2,72	-
SYS1260-0906-T2	9	6	1,5	-
SYS1260-0909-T2	9	9	1	-
SYS1260-0918-T2	9	18	0,5	-
SYS1260-1005-T2	10	5	2	-
SYS1260-1206-T2	12	6	2	-
SYS1260-1209-T2	12	9	1,33	-
SYS1260-1212-T2	12	12	1	-
SYS1260-1305-T2	13	5	2,6	-
SYS1260-1506-T2	15	6	2,5	-
SYS1260-1509-T2	15	9	1,7	-
SYS1260-1512-T2	15	12	1,25	-
SYS1260-1515-T2	15	15	1	-
SYS1260-1518-T2	15	18	0,85	-

Серия SYS1260-T3

Входное напряжение: 90...264 VAC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 0.5A RMS MAX
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 А
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10мс
 Безопасность: CUL,TUV-PS/GS,CE,CB,CCC
 Вес: 130 г
 Размеры: 48.0(L)x75.0(W)x32.4(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1260-0505-T3	5	5	1	-
SYS1260-0509-T3	5	9	0,6	-
SYS1260-0606-T3	6	6	1	-
SYS1260-0612-T3	6	12	0,5	-
SYS1260-0815-T3	8	15	0,5	-
SYS1260-0903-T3	9	3,3	2,72	-
SYS1260-0906-T3	9	6	1,5	-
SYS1260-0909-T3	9	9	1	-
SYS1260-0918-T3	9	18	0,5	-
SYS1260-1005-T3	10	5	2	-
SYS1260-1206-T3	12	6	2	-
SYS1260-1209-T3	12	9	1,33	-
SYS1260-1212-T3	12	12	1	-
SYS1260-1305-T3	13	5	2,6	-
SYS1260-1506-T3	15	6	2,5	-
SYS1260-1509-T3	15	9	1,7	-
SYS1260-1512-T3	15	12	1,25	-
SYS1260-1515-T3	15	15	1	-
SYS1260-1518-T3	15	18	0,85	-

SYS2023

Входное напряжение: 90...264 VAC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 1.0A RMS
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 А
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10 мс
 Безопасность: cUL, CE, TUV/GS
 Вес: 300 г
 Размеры: 118.0(L)x60.0(W)x33.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS2023-25-1	27	5,0 / 12,0	2,0 / 1,43	-

Адаптеры питания внешние AC-DC

Серия SYS1260-W2E

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.5A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: TUV-PS/GS, CB, CE
Вес: 120 г
Размеры: 57.0(L)x48.0(W)x26.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1260-0505-W2E	5	5	1	
SYS1260-0509-W2E	5	9	0,6	
SYS1260-0606-W2E	6	6	1	
SYS1260-0612-W2E	6	12	0,5	
SYS1260-0815-W2E	8	15	0,5	
SYS1260-0903-W2E	9	3,3	2,72	
SYS1260-0906-W2E	9	6	1,5	
SYS1260-0909-W2E	9	9	1	
SYS1260-0918-W2E	9	18	0,5	
SYS1260-1005-W2E	10	5	2	
SYS1260-1206-W2E	12	6	2	
SYS1260-1209-W2E	12	9	1,33	
SYS1260-1212-W2E	12	12	1	
SYS1260-1305-W2E	13	5	2,6	
SYS1260-1506-W2E	15	6	2,5	
SYS1260-1509-W2E	15	9	1,7	
SYS1260-1512-W2E	15	12	1,25	
SYS1260-1515-W2E	15	15	1	
SYS12601518-W2E	15	18	0,85	

Серия STD

Входное напряжение: 100...240 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 0.8A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 15 мс
Безопасность: cUL, GS, Nemko, EK-mark, PSE, CCC, BSMI
Вес: 300 г
Размеры: 120.0(L)x60.0(W)x38.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Защита, А
STD1203	36	12	3	3,5...5
STD1204	48	12	4	4,2...5

Серия SYS2062

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 1.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: TUV/GS, CB, CE, CCC
Вес: 275 г
Размеры: 120.0(L)x60.0(W)x38.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Мин. рабочий ток, А
SYS2062-2062	26	5,0/12,0	0,2/0,2	1,5/1,5
SYS2062-3402	34	5,0/12,0	0,2/0,2	2,0/2,0
SYS2062-4001	39	5,0/24,0	0,2/0,0	3,0/1,0

Серия SYS1126

Входное напряжение: 90...264 VAC
Частота входного напряжения: 47...63 Гц
Входной ток: 2.0A RMS
Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
Мин. рабочий ток: 0 A
Рабочая температура: 0...40°C
Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
Ресурс: 35000 час.
Время задержки: 10 мс
Безопасность: cUL, TUV/GS, CB, CE, PSE, Nemko
Вес: 280 г
Размеры: 118.0(L)x60.0(W)x33.0...39.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYS1126-5012	60	12	5	BSMI
SYS1126-6012	72	12	6	CCC, BSMI, EK
SYS1126-6024	72	19	3,8	

Внешние адаптеры AC-DC поставляются со вторичным кабелем длиной 1,5 м и со стандартным залитым на проводе разъемом (5,5x2,1 мм). Они также могут поставляться с заказной длиной проводов, а также со стандартным или заказным разъемом или без разъема с зачищенными и залуженными выводами по письменному требованию заказчика.

При отсутствии адаптеров на нашем складе минимальный заказ с фабрики 1000 шт. одной марки.

Срок изготовления 3-5 недель, плюс срок доставки 2-4 недели.

Возможна поставка адаптеров с этикеткой заказчика за дополнительную плату.